

遠隔接続の手順 EZStation (PC)

この手順書は、Uniview製ネットワークレコーダに専用ソフトEZStationから接続する手順を説明します。

※ レコーダーのネットワーク設定は予め別資料「**ネットワーク設定手順**」を参考にして設定してください。

※ 「EZDDNS」を使用してインターネットから接続する場合は、事前にレコーダーをEZDDNSに登録する必要があります。

※ この手順書は、EZStation ver.B1130.3.12.0.220916をもとにしています。

※ 2022年11月04日作成

1-1. EZStationインストーラーのダウンロード

A screenshot of a web browser displaying the homepage of the uniview website. The browser's address bar shows the URL "https://uniview-ip.com". The page features a large central image of a white and black uniview camera. The word "uniview" is written in a large, stylized font above the camera. To the left of the main camera are three smaller images of different camera models: a blue one, a dark blue one, and a red one. To the right are two more smaller images: a teal one and a purple one. The background is a vibrant orange and yellow gradient with a pattern of small white dots. In the top left corner, the text "ATSUMI アツミ電気株式会社" is visible. In the top right corner, there is a menu icon and the text "製品カタログを見る". Below the main camera image, the text "高圧縮・先進技術のネットワークカメラ" is displayed. At the bottom of the page, a yellow banner contains the text "アツミ電気のホームページの「Uniview」のページ(uniview-ip.com)を開く".

ATSUMI アツミ電気株式会社

uniview

製品カタログ
を見る

高圧縮・先進技術のネットワークカメラ

アツミ電気のホームページの「Uniview」のページ(uniview-ip.com)を開く

1-2.EZStationインストーラーのダウンロード

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://uniview-ip.com>. The page features a navigation bar with a button labeled 'カメラ一覧へ' (View Cameras) and a product catalog icon. The main content area is titled 'NVR' and displays four NVR models in a grid. A red box highlights the first model, NVR301-04X-P4, and a yellow callout box points to it with the text '下にスクロールしNVRをクリック' (Scroll down and click NVR). Below the grid is a button labeled 'NVR一覧へ' (View NVRs). The bottom section is titled '周辺機器' (Peripheral Devices).

Model	Description
NVR301-04X-P4	4ch PoE ネットワークビデオレコーダー
NVR302-08E-P8-B	8ch PoE ネットワークビデオレコーダー
NVR302-08S2-P8	8ch PoE ネットワークビデオレコーダー
NVR302-16S2-P16	16ch PoE ネットワークビデオレコーダー

1-3.EZStationインストーラーのダウンロード


1. 下にスクロールして、資料ダウンロードをクリック

2. EZStation Win64-B1130.3.12.0IN.zip をクリックしてダウンロード


特長 仕様 資料ダウンロード

- ・ [NVR301-04X-P4仕様書-1.pdf \(1 MB\)](#)
- ・ [Uniview_NVR 取扱説明書_V1.14.pdf \(6 MB\)](#)
- ・ [NVR操作手順書 Ver.100対応.zip \(40 MB\)](#)
- ・ [NVR操作手順書 Ver.200 対応資料210323.zip \(30 MB\)](#)
- ・ [EZStation_Win64-B1130.3.12.0IN.zip \(51 MB\)](#)
- ・ [最新ファームウェアNVR-B3601.28.42.C06616.210429.zip \(33 MB\)](#)
- ・ [EZPlayer-B1111.1.1.0IN-1.zip \(31 MB\)](#)
- ・ [EZTools-A1122.2.0.0IN.zip \(39 MB\)](#)

2-1.EZStationのインストール




2-2.EZStationのインストール




セットアップ画面起動後
「Next」をクリックする


2-3.EZStationのインストール



2-4.EZStationのインストール




2-5.EZStationのインストール



2-6.EZStationのインストール



3-1.ログイン画面でのユーザー情報




1.任意のパスワードを入力する。
(パスワードはアルファベット・数字・記号の3種類を使った9文字以上の文字列とする)

2.「Next」をクリックする

※EZStationのバージョンアップではパスワードの新規登録は求められない場合があります。
その場合はログインウィンドウに元のパスワードを入力し、P.14へお進みください。

3-2.ログイン画面でのユーザー情報入力




1. ▼をクリックし、質問を選択する

**2. 選択した質問の回答を入力する
※日本語入力可能**

3. 三問回答後「OK」をクリックする

※この質問はパスワードを忘れてしまった際に使用するため、質問と回答を忘れないようにご注意ください。

3-3.ログイン画面でのユーザー情報入力



1.左のメッセージが表示されるため、「OK」をクリックする



2.▼をクリックし「日本語」を選択する

3.IDとパスワードを入力する


4.「ログイン」をクリックする



4. 接続先デバイス登録画面の表示

The screenshot displays the EZStation control panel interface. The main area contains several functional tiles: 'ライブビュー' (Live View), '再生' (Playback), 'ビデオウォール' (Video Wall), '音声' (Audio), 'E-MAP', '人数カウント' (Person Count), 'アラーム記録' (Alarm Record), and '顔認識' (Face Recognition). The 'デバイス管理' (Device Management) tile is highlighted with a red rectangular box. A yellow callout box points to this tile with the text: 'EZStationのコントロールパネルから「デバイス管理」アイコンをクリックする' (Click the 'Device Management' icon from the EZStation control panel). The right sidebar lists various system functions such as 'ビュー', 'アラーム設定', 'システム設定', 'シーケンシャルリソース', 'ユーザー管理', '録画スケジュール', and '動作履歴'. The top of the interface shows the 'EZStation' logo and 'コントロールパネル' (Control Panel) tab, and the bottom features a status bar with icons for warning, refresh, and help.

5.レコーダーの登録




この画面にて、遠隔接続をするレコーダーを登録します。

- EZDDNSによるレコーダーの登録(P.16)
- LAN内のレコーダーの登録(P.19)

次ページ以降に上記の登録方法をそれぞれ説明します

5-1.EZDDNSによるレコーダーの登録1



5-2.EZDDNSによるレコーダーの登録2

1.追加モードの「EZDDNS」ボタンを選択する

2.各項目に登録するレコーダの情報を
入力する
デバイス名称：任意の名前
ドメイン：レコーダーのドメイン名
ユーザー名：レコーダーに登録しているユーザー
初期値：admin
パスワード：設定したパスワード

3.項目入力後、「追加」アイコンをクリックする

5-3.EZDDNSによるレコーダーの登録3

The screenshot shows the EZStation interface with the 'デバイス管理' (Device Management) tab selected. A table lists devices, with one device named 'test' having the status 'オンライン' (Online). Red boxes highlight the name 'test' and the status 'オンライン'. A yellow callout box points to the name with the text '登録したレコーダーが表示される' (Registered recorder is displayed). Another yellow callout box points to the status with the text '接続に成功すると状態がオンラインに変わります' (When connection is successful, the status changes to online). Below the main table, there is a section for 'オンラインデバイス(0)' (Online Devices (0)) with a search bar and a table with columns for IP address, model number, device settings, serial number, version information, and add.

名称	IP アドレス	状態	型番	デバイス設定	バージョン情報	動作
test	atsumidenki	オンライン	NVR301-04-P4		B3226P23C06611	

登録したレコーダーが表示される

接続に成功すると状態がオンラインに変わります

IP アドレス	型番	デバイス設定	シリアル番号	バージョン情報	追加
---------	----	--------	--------	---------	----

5-4.LAN内のレコーダーの登録1

The screenshot shows the EZStation interface with the 'Device Management' tab selected. On the left, there is a sidebar with categories like 'Recording Device', 'Decoding Device', 'Cloud Device', 'Access Control Device', and 'Network Keyboard'. The main area displays a table of 'Online Devices (5)'. The table has columns for IP Address, Device Name, Device Settings, Serial Number, Version Information, and Add. One device is highlighted with a red box: IP 172.16.0.200, Model NVR304-32X, Serial 210295XBPT3216000002, Version NVR-B5301.29.48.C06610.210422. A yellow callout box points to this row with the following text:

「オンラインデバイス」から登録するレコーダーにチェックを入れる
※ LAN内にレコーダーが存在する場合、自動的にそのレコーダーが表示される

5-5.LAN内のレコーダーの登録2

The screenshot shows the EZStation interface with the 'デバイス管理' (Device Management) tab selected. The left sidebar lists device categories: エンコーディングデバイス, デコーティングデバイス, クラウドデバイス, アクセス制御デバイス, and ネットワークキーボード. The main area displays a table of online devices (5 total). A red box highlights the '+ 追加' button, and a yellow callout box points to it with the text '+追加 > 追加の順にクリックする'.

名前	IP アドレス	状態	型番	デバイス設定	バージョン情報	動作
<input type="checkbox"/>	IP アドレス					追加
<input type="checkbox"/>	172.16.0.14	グループに追加する	8-B			OK
<input type="checkbox"/>	172.16.0.120		NVR304-16E-B			OK
<input checked="" type="checkbox"/>	172.16.0.200		NVR304-32X			OK
<input type="checkbox"/>	172.16.0.11		NVR301-04X-P4			OK
<input type="checkbox"/>	172.16.0.13		NVR302-16S2-P16	210235XAXN320B000005	NVR-B3601.28.42C06611.201009	OK

5-6.LAN内のレコーダーの登録3

デバイス管理画面に登録したレコーダーが表示される
※登録してもオフラインの場合は次ページ参照

名称	IP アドレス	状態	型番	デバイス設定	バージョン情報	動作
<input checked="" type="checkbox"/>	NVR304-32X_172.16.0.200	172.16.0.200	オンライン	NVR304-32X	NVR-B5301.29.48.C06610.210422	

IP アドレス	型番	デバイス設定	シリアル番号	バージョン情報	追加
<input type="checkbox"/>	172.16.0.14	NVR302-08E-P8-B	210235T7YR318600002	NVR-B3303.28.42.C06611.201009	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	172.16.0.120	NVR304-16E-B	210235T92C3189000017	NVR-B3111.28.42.C06611.201009	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	172.16.0.200	NVR304-32X	210235XBPT3216000002	NVR-B5301.29.48.C06610.210422	はい
<input type="checkbox"/>	172.16.0.11	NVR301-04X-P4	210235X1PC319B000003	NVR-B3601.28.42.C06610.200805	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	172.16.0.13	NVR302-16S2-P16	210235XAXN320B000005	NVR-B3601.28.42.C06611.201009	ON/OFF

5-7.LAN内のレコーダーの登録4(オフライン)

The screenshot shows the EZStation interface with the 'デバイス管理' (Device Management) tab selected. A table lists devices, with the second row selected. A modal window titled 'デバイス情報' (Device Information) is open, showing fields for device name, IP, port, user name, and password. The user name 'admin' and password are entered. A red box highlights the user name and password fields. A yellow callout points to the edit icon in the table.

1. ペンのマークをクリック

2. ユーザー名、パスワードを入力してOKをクリック

名称	IP アドレス	状態	型番	デバイス設定	バージョン情報	動作
test	atsumidenki	オンライン	NVR301-04-P4		B3226P23C06611	
<input checked="" type="checkbox"/>	NVR302-08S2-P8_172.30.0.201	172.30.0.201	オフライン(ユーザー名またはパス...	NVR302-08S2-P8	NVR-B3601.28.42C.06615.210330	

IP アドレス	型番	デバイス設定
<input type="checkbox"/>	172.30.0.13	IPC322SB-DF28K-10
<input type="checkbox"/>	172.30.0.114	IPC324LE-DSF28K-G
<input type="checkbox"/>	172.30.0.119	IPC324SB-DF28K-10
<input type="checkbox"/>	172.30.0.116	IPC314SB-ADF28K-10
<input type="checkbox"/>	172.30.0.19	IPC322SR3-VSPF28-C
<input type="checkbox"/>	172.30.0.201	NVR302-08S2-P8

6.コントロールパネル

EZStation

コントロールパネル

一般

ライブビュー
デバイスのライブ画面を表示し、デバイスを操作します。

再生
録画再生します。

ビデオウォール
ビデオウォールの設定、操作を行います。

音声
双方向音声と音声放送

E-MAP
E-MAP機能で、追加、編集、削除などの操作をします。

人数カウント
一定期間中に出入りした人数カウントをします。

アラーム記録
リアルタイムでアラームを表示し、デバイスの具

デバイス管理
デバイスの追加、編集、削除及び設定します。

基本機能

ビュー

アラーム設定

システム設定

シーケンシャルリソース

ユーザー管理

録画スケジュール

動作履歴


スマート

EZStationからライブ画面の監視、遠隔録画再生、録画データの遠隔バックアップを行うことが可能です

- ライブ画面の監視(P.24)
- 遠隔録画再生(P.27)
- 遠隔バックアップ(P.33)

次ページ以降に上記の操作方法をそれぞれ説明します

7-1.ライブ画面の表示



7-2.ライブ画面の監視

The screenshot displays the EZStation NVR software interface. On the left, a sidebar contains a search bar and a list of recorders under the heading 'NVR(2/0)'. A red arrow points to the recorder labeled 'test(2/4)'. The main area shows two live camera feeds: a standard wide-angle view of a parking lot on the left and a fisheye view of a road on the right. A yellow callout box with a pointer to the 'test(2/4)' recorder contains the text: '左枠に表示されているレコーダーをドラッグ&ドロップして表示させる' (Drag and drop the recorder displayed in the left frame to display it). The interface includes various control icons at the bottom and a status bar with the username 'admin'.

7-3.ライブ画面 画面表示切り替え

The screenshot displays the EZStation NVR interface. On the left, there is a sidebar with a search bar and a list of cameras under 'NVR(2/8)', including 'NVR301-04X-P4_172.16...' and 'test(2/4)'. The main area shows two live video feeds. The left feed is a standard wide-angle view of a parking lot with a timestamp of '2021/07/20 16:11:22' and 'メイン(487kbps, 1920x1080)'. The right feed is a fisheye view of a road intersection with a timestamp of '2021/07/20 16:11:22'. Below the feeds, a control bar contains various icons. A yellow callout box with a pointer highlights the 'split-screen' icon (a 2x2 grid) in the bottom-left corner of the control bar. The text inside the callout box reads: '画面下部の分割ボタンから映像の分割数を切り替え可能'.

画面下部の分割ボタンから
映像の分割数を切り替え可能

8-1.録画再生画面の表示

The screenshot shows the EZStation control panel interface. At the top, there are tabs for 'コントロールパネル', '再生', '人数カウント', and 'ライブ(1)'. The '再生' tab is active. The main area contains several icons: 'ライブビュー', '再生' (highlighted with a red box), 'ビデオウォール', 'アラーム記録', '音声', and '人数カウント'. A yellow callout arrow points from the '再生' icon to a yellow text box containing the instruction: 'EZStationのコントロールパネルから「再生」アイコンをクリックする'. The right sidebar shows '基本機能' with options like 'E-MAP', 'ビュー', 'アラーム設定', 'システム設定', 'ユーザー管理', '録画スケジュール', and '動作履歴'. The bottom status bar shows 'admin'.

EZStationのコントロールパネルから「再生」アイコンをクリックする

8-2.再生するレコーダーの選択

再生

デバイス ローカル

再生

Q キーボードで入力して検索します

NVR(6/8)

NVR801-04X-P4_172.16.0.11(4/4)

test(2/4)

時間検索

2021 7月

月	曜	日	火	曜	日	水	曜	日	木	曜	日	金	曜	日	土	曜	日	日	曜	日
28	29	30	1	2	3	4														
5	6	7	8	9	10	11														
12	13	14	15	16	17	18														
19	20	21	22	23	24	25														
26	27	28	29	30	31	1														
2	3	4	5	6	7	8														

検索

再生

2021/07/16

1x

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

デバイス

2021/07/16

■ ノーマル ■ イベント ■ VCA

admin

再生を行うレコーダーにチェックを入れる (最大16ch)

8-3.再生する年月日の選択

The screenshot displays the EZStation interface for video playback. The main area shows two camera feeds: a standard wide-angle view of a parking lot and a fisheye view of a street. A yellow callout box points to a calendar in the bottom-left corner, which is used to select the date for playback. The calendar shows the month of July 2021, with the 8th and 16th highlighted. A search button labeled '検索' is located below the calendar. The right side of the interface features a 'ファイルリスト' (File List) with a list of video files and their timestamps. The bottom of the interface includes a playback timeline with various control icons and a legend for 'ノーマル' (Normal), 'イベント' (Event), and 'VCA'.

レコーダー一覧の下に表示されるカレンダーから再生する年月日を設定する

8-4.再生するカメラと時間の選択

The screenshot displays the EZStation NVR interface. On the left, a sidebar shows a list of cameras under '再生' (Playback). The main area features two video feeds: a standard camera view of a parking lot and a fisheye camera view. A yellow callout bubble points to the fisheye view with the text '1. 見たいカメラの映像をクリック' (Click the video of the camera you want to watch). Below the feeds, a timeline shows recording status with red and blue bars. A second yellow callout bubble points to the timeline with the text '2. 画面下のタイムラインから再生時間を選択すると再生が始まる' (Select the playback time from the timeline at the bottom of the screen, and playback will start). The bottom of the interface includes a calendar, search bar, and playback controls like play, pause, and volume.

1. 見たいカメラの映像をクリック

2. 画面下のタイムラインから再生時間を選択すると再生が始まる

8-5. ノーマル再生

The screenshot displays the EZStation interface with two video feeds. The left feed shows a night-time parking lot with a timestamp of 2021/07/08 00:06:05. The right feed shows a fisheye view of a road with a timestamp of 2021/07/08 11:49:33. A yellow callout box points to the 'ノーマル再生' (Normal Playback) button in the playback controls, which is highlighted with a red box. The callout text reads: 'ノーマル再生では、選択したカメラのみ選んだ時間が適用される（初期設定）' (In normal playback, the selected time is applied only to the selected camera (initial setting)).

ノーマル再生では、選択したカメラのみ選んだ時間が適用される（初期設定）

8-6.同時再生

EZStation
コントロールパネル
再生

デバイス ローカル

再生

Q キーボードで入力して検索します

- NVR(7/21)
- NVR801-04X-P4_172.16.0.11(0/4)
- NVR804-32X_172.16.0.200(6/13)
- test(2/4)

2021/07/20 10:04:39

2021/07/20 10:04:40

ファイルリスト

- atsumidenki_002_IP Camera 02
- 2021/07/20 00:00:00
- 2021/07/20 00:05:20
- 2021/07/20 00:05:20
- 2021/07/20 00:06:26
- 2021/07/20 00:34:36
- 2021/07/20 00:34:36
- 2021/07/20 00:35:56
- 2021/07/20 00:35:56
- 2021/07/20 00:54:38
- 2021/07/20 00:54:38
- 2021/07/20 00:55:56
- 2021/07/20 01:36:07
- 2021/07/20 01:36:07
- 2021/07/20 01:39:50
- 2021/07/20 01:39:50
- 2021/07/20 02:01:35
- 2021/07/20 02:01:35
- 2021/07/20 02:02:54
- 2021/07/20 02:02:54
- 2021/07/20 02:48:03
- 2021/07/20 02:48:03
- 2021/07/20 02:49:23
- 2021/07/20 02:49:23
- 2021/07/20 02:50:03
- 2021/07/20 02:50:03
- 2021/07/20 02:51:23
- 2021/07/20 02:51:23
- 2021/07/20 02:51:23
- 2021/07/20 02:55:43

時間検索

2021 7月

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

検索

録画無し

同時再生

atsumidenki_002_IP Camera 02

デバイス

2021/07/20

ノーマル イベント VCA

admin

矢印のマークをクリックして同時再生に変更
※同時再生ではすべてのカメラに、選択した時間が適用され再生される。

9-1. 録画データのバックアップ

The screenshot displays the EZStation interface with two video playback windows. The left window shows a standard camera view of a parking lot with a timestamp of 2021/07/08 11:30:09. The right window shows a fisheye camera view with a timestamp of 2021/07/08 11:30:12. Below the playback windows is a timeline with a search bar and a legend for 'ノーマル' (Normal), 'イベント' (Event), and 'VCA'. On the right side, there is a 'ファイルリスト' (File List) for 'atsumidenki_001_IP Camera 01' containing a list of video files with timestamps. In the bottom left corner, a red box highlights the '録画ダウンロード' (Download Recording) icon, which is a circular arrow with a download symbol.

録画再生画面下部の「録画ダウンロード」アイコンをクリックする

9-2.開始・終了時間の設定

録画ダウンロード

時間ダウンロード ファイルダウンロード

検索 キーボードで入力して検索します

NVR(6/8)

NVR301-04X-P4 172.16.0.110

test(2/4)

全長 録画タイプ

1.バックアップするレコーダーを選択する

開始時間
2021/07/16 00:00:00

終了時間
2021/07/16 23:59:59

検索

ダウンロード スピード

ディスク残量 162.1GB

ダウンロード キャンセル

9-3.バックアップ開始

録画ダウンロード

時間ダウンロード ファイルダウンロード

検索 キーボードで入力して検索します

NVR(6/8)

NVR301-04X-P4_172.16.0.11(4/4)

test(2/4)

開始時間: 2021/07/16 00:00:00 終了時間: 2021/07/16 23:59:59

開始時間
2021/07/16 00:00:00

終了時間
2021/07/16 23:59:59

検索

ダウンロードスピード Highスピード Normalスピード

ディスク残量 162.1GB

ダウンロード キャンセル

「ダウンロード」をクリックするとバックアップが開始する