

遠隔接続の手順 EZStation (PC)

この手順書は、Uniview製ネットワークレコーダに専用ソフトEZStationから接続する手順を説明します。

- ※ レコーダーのネットワーク設定は予め別資料「**ネットワーク設定手順**」を参考にして設定してください。
- ※ 「EZDDNS」を使用してインターネットから接続する場合は、事前にレコーダーをEZDDNSに登録する必要があります。
- ※ この手順書は、Ezstation ver.B1130.3.10.2.210728をもとにしています。
- ※ 2021年8月27日作成

1-1.EZStationインストーラーのダウンロード

2



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying <https://uniview-ip.com>. The page features a large central image of a white and black Uniview camera. Above it is the "uniview" logo in black and red text. To the left of the main camera are three smaller images of different camera models: a blue one, a dark blue one, and a red one. To the right is a teal camera image. In the top left corner, the text "ATSUMI アツミ電気株式会社" is visible. In the top right corner, there is a link that says "製品カタログを見る" (View Product Catalog). Below the main camera image, the text "高圧縮・先進技術のネットワークカメラ" (High compression, advanced technology network camera) is displayed. At the bottom, a yellow box contains the instruction: "アツミ電気のホームページの「Uniview」のページ(uniview-ip.com)を開く" (Open the "Uniview" page on the Atsumi Electric homepage (uniview-ip.com)).

ATSUMI アツミ電気株式会社

uniview

製品カタログ
を見る

高圧縮・先進技術のネットワークカメラ

アツミ電気のホームページの「Uniview」のページ(uniview-ip.com)を開く

1-2.EZStationインストーラーのダウンロード

3

Univiewユニビュー IPカメラの専門メー x +

https://uniview-ip.com

製品カタログ
を見る

カメラ一覧へ >

NVR

下にスクロールしNVRをクリック

			
NVR301-04X-P4 4ch PoE ネットワークビデオレ コーダー	NVR302-08E-P8-B 8ch PoEネットワークビデオレ コーダー	NVR302-08S2-P8 8ch PoEネットワークビデオレ コーダー	NVR302-16S2-P16 16ch PoEネットワークビデオ レコーダー

NVR一覧へ >

周辺機器

↑

1-3.EZStationインストーラーのダウンロード


4

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://uniview-ip.com/products/nvr301-04x-p4/>. The page features a product image at the top, a navigation bar with '製品カタログ' (Product Catalog), and a section with three tabs: '特長' (Features), '仕様' (Specifications), and '資料ダウンロード' (Download Documents). Below the tabs, a list of downloadable documents is provided. A yellow callout box with the text '1. 下にスクロールして、資料ダウンロードをクリック' (1. Scroll down and click on Download Documents) points to the '資料ダウンロード' tab. Another yellow callout box with the text '2. EZStation Win64-B1130.3.10.2IN.zip をクリックしてダウンロード' (2. Click on EZStation Win64-B1130.3.10.2IN.zip to download) points to the specific file link in the list. The file link is also highlighted with a red rectangular box.


特長 仕様 資料ダウンロード

- ・ [NVR301-04X-P4仕様書-1.pdf \(1 MB\)](#)
- ・ [Uniview NVR 取扱説明書 V1.14.pdf \(6 MB\)](#)
- ・ [NVR操作手順書 Ver.100対応.zip \(40 MB\)](#)
- ・ [NVR操作手順書 Ver.200 対応資料210323.zip \(30 MB\)](#)
- ・ [EZStation_Win64-B1130.3.10.2IN.zip \(51 MB\)](#)
- ・ [最新ファームウェアNVR-B3601.28.42.C06616.210429.zip \(33 MB\)](#)
- ・ [EZPlayer-B1111.1.1.0IN-1.zip \(31 MB\)](#)
- ・ [EZTools-A1122.2.0.0IN.zip \(39 MB\)](#)


2-2.EZStationのインストール



2-3.EZStationのインストール



2-4.EZStationのインストール




1.上段(I accept the terms in the License Agreement)をクリックする

2.NEXTをクリックする

2-5.EZStationのインストール



2-6.EZStationのインストール



2-7.EZStationのインストール



3.ログイン画面でのユーザー情報入力




1. EZStationを起動後、
言語を日本語に選択する

2. ユーザー名、パスワードを入力後、「ログイン」ボタン
をクリックする

※ 初期ユーザー名 : admin 初期パスワード : 123456


4. 接続先デバイス登録画面の表示



The screenshot displays the EZStation Control Panel interface. The top navigation bar includes the EZStation logo and tabs for 'コントロールパネル' (Control Panel), '再生' (Playback), '人数カウント' (Person Counting), and 'ライブ(1)' (Live 1). The main content area is divided into two sections: '一般' (General) and '基本機能' (Basic Functions). The '一般' section contains six tiles: 'ライブビュー' (Live View), '再生' (Playback), 'ビデオウォール' (Video Wall), 'アラーム記録' (Alarm Record), '音声' (Audio), and '人数カウント' (Person Counting). The '基本機能' section contains a vertical list of icons for 'E-MAP', 'ビュー' (View), 'アラーム設定' (Alarm Setting), 'システム設定' (System Setting), 'シーケンシャルリソース' (Sequential Resource), 'デバイス管理' (Device Management), 'ユーザー管理' (User Management), '録画スケジュール' (Recording Schedule), and '動作履歴' (Operation History). The 'デバイス管理' icon is highlighted with a red box. A yellow callout box points to this icon with the text: 'EZStationのコントロールパネルから「デバイス管理」アイコンをクリックする' (Click the 'Device Management' icon from the EZStation Control Panel).

EZStationのコントロールパネルから「デバイス管理」アイコンをクリックする

5.レコーダーの登録



エンコーディングデバイスをクリック

この画面にて、遠隔接続をするレコーダーを登録します。

- EZDDNSによるレコーダーの登録(P.14)
- LAN内のレコーダーの登録(P.17)

次ページ以降に上記の登録方法をそれぞれ説明します

5-1.EZDDNSによるレコーダーの登録1

The screenshot displays the EZStation web interface. The top navigation bar includes 'EZStation', 'コントロールパネル', 'デバイス管理' (selected), '再生', and 'ライブ(1)'. The left sidebar lists device categories: 'エンコーディングデバイス', 'デコーディングデバイス', 'クラウドデバイス', 'アクセス制御デバイス', and 'ネットワークキーボード'. The main content area shows two tables for device management.

Top Table: デバイス管理(0)

名称	IP アドレス	状態	型番	デバイス設定	バージョン情報	動作
----	---------	----	----	--------	---------	----

Bottom Table: オンラインデバイス(0)

IP アドレス	型番	デバイス設定	シリアル番号	バージョン情報	追加
---------	----	--------	--------	---------	----

A red box highlights the '追加' (Add) button in the top toolbar of the 'デバイス管理(0)' section. A yellow callout box points to this button with the text: 画面上部の「追加」アイコンをクリックする.

5-2.EZDDNSによるレコーダーの登録2

1. 追加モードの「EZDDNS」ボタンを選択する

2. 各項目に登録するレコーダの情報を
入力する

デバイス名称：任意の名前
ドメイン：レコーダーのドメイン名
ユーザー名：レコーダーに登録しているユーザー
初期値：admin
パスワード：設定したパスワード

3. 項目入力後、「追加」アイコンをクリックする

5-3.EZDDNSによるレコーダーの登録3

The screenshot shows the EZStation web interface. The top navigation bar includes 'EZStation', 'コントロールパネル', 'デバイス管理', '再生', and 'ライブ(1)'. The left sidebar lists device categories: 'エンコーディングデバイス', 'デコーディングデバイス', 'クラウドデバイス', 'アクセス制御デバイス', and 'ネットワークキーボード'. The main area displays a table of devices under 'デバイス管理(1)'. The table has columns: '名称', 'IP アドレス', '状態', '型番', 'デバイス設定', 'バージョン情報', and '動作'. A device named 'test' with IP 'atsumidenki' is shown with a green 'オンライン' status. A red box highlights the 'オンライン' status, and a yellow callout box points to it with the text '接続に成功すると状態がオンラインに変わります'. Another yellow callout box points to the device row with the text 'そのまま登録したレコーダーが表示される'. Below the main table, there is a section for 'オンラインデバイス(0)' with buttons for '+ 追加', '更新', and '検索設定'. The bottom status bar shows 'admin'.

名称	IP アドレス	状態	型番	デバイス設定	バージョン情報	動作
test	atsumidenki	オンライン	NVR301-04-P4		B3226P23C06611	

接続に成功すると状態がオンラインに変わります

そのまま登録したレコーダーが表示される

5-4.LAN内のレコーダーの登録1

The screenshot shows the EZStation web interface. The left sidebar contains a list of device types: エンコーディングデバイス, デコーディングデバイス, クラウドデバイス, アクセス制御デバイス, and ネットワークキーボード. The main area is titled 'デバイス管理(0)' and includes buttons for '+ 追加', '編集', '削除', '時刻同期', and '状態'. Below this is a table with columns: 名称, IP アドレス, 状態, 型番, デバイス設定, バージョン情報, and 動作. The table is currently empty. Below the table, there is a section for 'オンラインデバイス(5)' with a red box around the '追加' button. Below this is another table with columns: IP アドレス, 追加, デバイス設定, シリアル番号, バージョン情報, and 追加. The table contains five rows of device information. The second row, with IP address 172.16.0.200, is highlighted with a red box and has its checkbox checked. A yellow callout box points to this row with the following text:

「オンラインデバイス」から登録するレコーダーにチェックを入れる
※ LAN内にレコーダーが存在する場合、自動的にそのレコーダーが表示される

追加＞ 追加の順にクリックする

5-6.LAN内のレコーダーの登録3

The screenshot shows the EZStation interface with the 'デバイス管理' (Device Management) tab selected. The left sidebar lists various device categories. The main area displays a table of registered devices. A red box highlights the first device entry, and a yellow callout points to it with the following text:

デバイス管理画面に登録したレコーダーが表示される
※登録してもオフラインの場合は次ページ参照

Below the highlighted device, there is a section for 'オンラインデバイス(5)' (Online Devices (5)) with a table listing five devices.

IP アドレス	型番	デバイス設定	シリアル番号	バージョン情報	追加
172.16.0.14	NVR302-08E-P8-B		210235T7YR3186000002	NVR-B3303.28.42.C06611.201009	いいえ
172.16.0.120	NVR304-16E-B		210235T92C3189000017	NVR-B3111.28.42.C06611.201009	いいえ
172.16.0.200	NVR304-32X		210235XBPT3216000002	NVR-B5301.29.48.C06610.210422	はい
172.16.0.11	NVR301-04X-P4		210235X1PC319B000003	NVR-B3601.28.42.C06610.200805	いいえ
172.16.0.13	NVR302-16S2-P16		210235XAXN320B000005	NVR-B3601.28.42.C06611.201009	いいえ

5-7LAN内のレコーダーの登録4(オフライン)

The screenshot shows the EZStation web interface. The top navigation bar includes 'EZStation', 'コントロールパネル', '再生', 'ライブ(1)', 'デバイス管理', '行動検索', 'アクセスコントロール', and '動作履歴'. The left sidebar lists device categories: 'エンコーディングデバイス', 'デコーディングデバイス', 'クラウドデバイス', 'アクセス制御デバイス', and 'ネットワークキーボード'. The main area displays a table of devices under 'デバイス管理(2)'. The table has columns: '名称', 'IP アドレス', '状態', '型番', 'デバイス設定', 'バージョン情報', and '動作'. A yellow callout box points to the 'ペン' (pen) icon in the '動作' column of the second row.

1. ペンのマークをクリック

2. ユーザー名、パスワードを入力して OK をクリック

デバイス情報

デバイス名称: NVR302-08S2-P8_172.30.0.201

IP/ドメイン: 172.30.0.201

ポート: 80

ユーザー名: admin

パスワード: ●●●●●●●●

OK キャンセル

名称	IP アドレス	状態	型番	デバイス設定	バージョン情報	動作
test	atsumidenki	■ オンライン	NVR301-04-P4		B8226P23C06611	ペン 設定 e 円
NVR302-08S2-P8_172.30.0.201	172.30.0.201	■ オフライン(ユーザー名またはパス...	NVR302-08S2-P8		NVR-B36012842C06615210330	ペン 設定 e 円

オンラインデバイス(6) + 追加 更新 検索設定

IP アドレス	型番	デバイス設定	追加
172.30.0.13	IPC322SB-DF28K-I0	210235TCT08320800000058	いいえ
172.30.0.114	IPC324LE-DSF28K-G	210235C53JF215001338	いいえ
172.30.0.119	IPC324SB-DF28K-I0	210235TPKU3216000006	いいえ
172.30.0.116	IPC314SB-ADF28K-I0	210235TPKT3216000003	いいえ
172.30.0.19	IPC322SR3-VSPF28-C	210235TBX63204000001	いいえ
172.30.0.201	NVR302-08S2-P8	210235XAXM320B000013	いいえ

6.コントロールパネル

EZStation

コントロールパネル 再生 人数カウント ライブ(1)

一般

ライブビュー
デバイスのライブ画面を表示し、デバイスを操作します。

再生
録画再生します。

ビデオウォール
ビデオウォールの設定、操作を行います。

アラーム記録
リアルタイムでアラームを表示し、デバイスの異常発生時状況を把握します。

音声
双方向音声と音声放送

人数カウント

基本機能

- E-MAP
- ビュー
- アラーム設定
- システム設定
- シーケンシャルリソース
- デバイス管理
- ユーザー管理
- 録画スケジュール
- 動作履歴

スマート

admin

EZStationからライブ画面の監視、遠隔録画再生、録画データの遠隔バックアップを行うことが可能です

- ライブ画面の監視(P.22)
- 遠隔録画再生(P.25)
- 遠隔バックアップ(P.31)

次ページ以降に上記の操作方法をそれぞれ説明します

7-1.ライブ画面の表示

The screenshot displays the EZStation control panel interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'コントロールパネル' (Control Panel), '再生' (Playback), '人数カウント' (Person Count), and 'ライブ(1)' (Live (1)). The 'コントロールパネル' tab is active. Below the navigation bar, the main area is divided into two sections. The top section, labeled '一般' (General), contains four large icons: 'ライブビュー' (Live View), '再生' (Playback), 'ビデオウォール' (Video Wall), and 'アラーム記録' (Alarm Record). The 'ライブビュー' icon is highlighted with a yellow callout box that contains the text: 'EZStationのコントロールパネルから「ライブビュー」アイコンをクリックする' (Click the 'Live View' icon from the EZStation control panel). The bottom section, labeled '音声' (Audio), contains two icons: '音声' (Audio) and '人数カウント' (Person Count). On the right side of the interface, there is a sidebar titled '基本機能' (Basic Functions) which lists various system functions: E-MAP, ビュー (View), アラーム設定 (Alarm Settings), システム設定 (System Settings), シーケンシャルリソース (Sequential Resources), デバイス管理 (Device Management), ユーザー管理 (User Management), 録画スケジュール (Recording Schedule), and 動作履歴 (Operation History). At the bottom of the sidebar, there is a 'スマート' (Smart) section. The bottom of the interface features a status bar with several icons and the username 'admin'.

EZStationのコントロールパネルから「ライブビュー」アイコンをクリックする

7-2.ライブ画面の監視

The screenshot displays the EZStation software interface for live monitoring. On the left, a sidebar lists available cameras, including 'NVR(2/8)', 'NVR301-04X-P4_172.16...', and 'test(2/4)'. A red arrow indicates that a camera from this list can be dragged into the main video window. The main window shows a live feed of a parking lot with a timestamp of '2021/07/20 16:11:22'. To the right, a fisheye camera view shows a street scene with a timestamp of '2021/07/20 16:11:22'. A yellow callout box with the text '左枠に表示されているレコーダーをドラッグ & ドロップして表示させる' (Drag and drop the recorder displayed in the left frame to display it) points to the main video window. The bottom of the interface features a control bar with various icons for zooming, panning, and other functions. The user 'admin' is logged in.

EZStation

コントロールパネル

ライブ(1)

キーボードで入力して検索します

NVR(2/8)

NVR301-04X-P4_172.16...

test(2/4)

2021/07/20 16:11:22

メイン(437kbps, 1920x1080)

2021/07/20 16:11:22

atsumidenki_003_IP Camera

camera 04:カメラはオフラインです

admin


左枠に表示されているレコーダーを
ドラッグ & ドロップして表示させる

7-3.ライブ画面 画面表示切り替え

The screenshot displays the EZStation NVR interface. On the left is a sidebar with a search bar and a list of camera channels. The main area shows two live video feeds: a standard wide-angle view of a parking lot on the left and a fisheye view of a road intersection on the right. A yellow callout box with a pointer to the bottom-left corner of the video player contains the text: 画面下部の分割ボタンから映像の分割数を切り替え可能 (Possible to switch the number of video splits from the split button in the bottom of the screen). The bottom of the interface features a playback control bar with various icons and a status bar at the very bottom.

画面下部の分割ボタンから
映像の分割数を切り替え可能

8-1.録画再生画面の表示



8-2.再生するレコーダーの選択

The screenshot shows the EZStation web interface. On the left sidebar, under the '再生' (Playback) tab, there is a list of devices. The device 'test(2/4)' is selected with a checkmark. A yellow callout box points to this selection with the text: '2. 再生を行うレコーダーにチェックを入れる(複数選択可)' (2. Check the recorder to be played back (multiple selection is possible)). Below the device list is a '時間検索' (Time Search) calendar for July 2021, with the 16th highlighted. The main area shows a grid of video feeds, each with a camera icon. At the bottom, there is a playback control bar with a timeline from 00:00 to 22:00 and a '検索' (Search) button.

2. 再生を行うレコーダーにチェックを入れる(複数選択可)

8-3.再生する年月日の選択

The screenshot displays the EZStation NVR interface. The main playback area shows two camera feeds: a standard wide-angle view of a parking lot and a fisheye view of a street intersection. The timestamp for the fisheye view is 2021/07/08 11:30:12. On the left sidebar, the '再生' (Playback) tab is active, showing a search bar and a list of storage devices. At the bottom left, a calendar for July 2021 is visible, with the 8th and 16th highlighted. A yellow callout box points to the 8th, containing the text: レコーダー一覧の下に表示されるカレンダーから再生する年月日を設定する (Set the year, month, and day to be played back from the calendar displayed below the recorder list). The bottom of the interface features a timeline for 'atsumidenki_001_IP Camera 01' with a playhead at 12:00. A legend at the bottom right indicates 'ノーマル' (Normal) in blue, 'イベント' (Event) in red, and 'VCA' in purple. The user 'admin' is logged in.

EZStation
コントロールパネル
再生

デバイス ローカル

再生

Q キーボードで入力して検索します

NVR(6/8)

NVR301-04X-P4_172.16.0.11(4/4)

test(2/4)

時間検索

2021 7月

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

28 29 30 1 2 3

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

検索

録画ダウンロード

atsumidenki_001_IP Camera 01

2021/07/08 11:30:12

録画無し

レコーダー一覧の下に表示されるカレンダーから再生する年月日を設定する

2021/07/08

ノーマル イベント VCA

admin

8-4.再生するカメラと時間の選択

The screenshot displays the EZStation software interface. On the left, there's a sidebar with '再生' (Playback) selected. Below it, a search bar and a list of camera feeds are visible. The main area shows two video feeds: a standard camera view of a parking lot and a fisheye camera view. A yellow callout points to the fisheye view with the text '1. 見たいカメラの映像をクリック' (Click the video of the camera you want to watch). Another yellow callout points to the timeline at the bottom with the text '2. 画面下のタイムラインから再生時間を選択すると再生が始まる' (Select the playback time from the timeline at the bottom of the screen, and playback will start). The timeline shows a date of 2021/07/08 and a time of 11:30:09. A file list on the right shows various video files with timestamps.

EZStation

コントロールパネル

再生

デバイス ローカル

再生

キーボードで入力して検索します

NVR(6/8)

NVR301-04X-P4_172.16.0.11(4/4)

test(2/4)

2021/07/08 11:30:09

2021/07/08 11:30:12

録画無し

録画無し

タイム検索

2021 7月

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日

28 29 30 1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

検索

録画ダウンロード

atsumidenki_001_IP Camera 01

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

デバイス

2021/07/08

ノーマル イベント VCA

admin

ファイルリスト

atsumidenki_001_IP Camera 01

2021/07/08 00:00:00
2021/07/08 00:00:39
2021/07/08 00:00:39
2021/07/08 00:03:10
2021/07/08 00:03:10
2021/07/08 00:03:34
2021/07/08 00:03:34
2021/07/08 00:08:34
2021/07/08 00:11:49
2021/07/08 00:11:49
2021/07/08 00:13:39
2021/07/08 00:13:39
2021/07/08 00:14:44
2021/07/08 00:14:44
2021/07/08 00:15:25
2021/07/08 00:15:25
2021/07/08 00:19:24
2021/07/08 00:19:24
2021/07/08 00:20:24
2021/07/08 00:20:24
2021/07/08 00:44:26
2021/07/08 00:44:26
2021/07/08 00:44:56
2021/07/08 00:44:56
2021/07/08 00:49:03
2021/07/08 00:49:03
2021/07/08 00:49:13
2021/07/08 00:49:13
2021/07/08 00:49:13
2021/07/08 00:50:46
2021/07/08 00:50:46
2021/07/08 00:51:20

8-5 ノーマル再生

EZStation

コントロールパネル

再生

デバイス ローカル

再生

Q キーボードで入力して検索します

NVR(7/21)

NVR301-04X-P4_172.16.0.11(0/4)

NVR304-32X_172.16.0.200(5/13)

test(2/4)

2021/07/08 00:06:05

2021/07/08 11:49:33

録画無し

時間検索

2021 7月

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

検索

atsumidenki_002_IP Camera 02

2021/07/08 00:00 00:27:31

2021/07/08 00:27:31

2021/07/08 00:28:35

2021/07/08 00:28:35

2021/07/08 00:36:36

2021/07/08 00:36:36

2021/07/08 00:38:28

2021/07/08 00:38:28

2021/07/08 01:03:57

2021/07/08 01:03:57

2021/07/08 01:05:02

2021/07/08 01:05:02

2021/07/08 01:05:41

2021/07/08 01:05:41

2021/07/08 01:06:47

2021/07/08 01:06:47

2021/07/08 01:46:47

2021/07/08 02:18:24

2021/07/08 02:18:24

2021/07/08 02:20:50

2021/07/08 02:20:50

2021/07/08 02:22:46

2021/07/08 02:22:46

ノーマル再生

2021/07/08

■ ノーマル ■ イベント ■ VGA

admin

8-6同時再生

The screenshot displays the EZStation software interface. The top bar shows 'EZStation' and 'コントロールパネル'. The left sidebar has tabs for 'デバイス' and 'ローカル'. The main area shows two video feeds: a standard camera view of a parking lot and a fisheye view of a street intersection. The right sidebar lists a 'ファイルリスト' for 'atsumidenki_002_IP Camera 02' with various timestamps. The bottom playback controls include a timeline, a '同時再生' button (highlighted by a yellow callout), and a legend for 'ノーマル' (Normal), 'イベント' (Event), and 'VCA'.


矢印のマークをクリックして同時再生に変更
※同時再生ではすべてのカメラに、選択した時間が適用され再生される

9-1.録画データのバックアップ

The screenshot displays the EZStation NVR interface. The main area shows two video feeds: a standard rectangular view of a parking lot and a fisheye view of a street intersection. Both feeds show a timestamp of 2021/07/08 11:30:09. The left sidebar contains a search bar, a file tree with folders like 'NVR(6/8)' and 'test(2/4)', and a calendar for time search. The right sidebar shows a file list for 'atsumidenki_001_IP Camera 01' with a list of timestamps. At the bottom, a timeline shows recording status with a legend for 'ノーマル' (Normal), 'イベント' (Event), and 'VCA'. A yellow callout box points to the '録画ダウンロード' (Download Recording) icon in the bottom left corner.

録画再生画面下部の「録画ダウンロード」アイコンをクリックする

9-2.開始・終了時間の設定



録画ダウンロード

時間ダウンロード ファイルダウンロード

検索 キーボードで入力して検索します

NVR(6/8)

NVR301-04X-P4_172.16.0.110

test(2/4)

1. バックアップするレコーダーを選択する

開始時間

2021/07/16 00:00:00

終了時間

2021/07/16 23:59:59

検索

2. バックアップする開始時間および終了時間を入力し、「検索」をクリックする

ダウンロード

キャンセル

ディスク残量 162.1GB

9-3. バックアップ開始

録画ダウンロード

🔍 キーボードで入力して検索します

[-] [] 📁 NVR(6/8)

[+] [] 📄 NVR301-04X-P4_172.16.0.11(4/4)

[+] [] 📄 test(2/4)

開始時間: 2021/07/16 00:00:00 終了時間: 2021/07/16 23:59:59

開始時間
2021/07/16 00:00:00 📅

終了時間
2021/07/16 23:59:59 📅

検索

ダウンロード速度 ☐ Highスピード ☒ Normalスピード

ディスク残量 162.1GB

「ダウンロード」をクリックすると
バックアップが開始する

ダウンロード キャンセル